



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 09/07/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15429** Motore n° **5000011620** Matricola **.2323010**
Comm. n° **20210416** Specifiche: MOTORE COMELMAR VEM DSSAJ4519-4 N.2323010 KW.900 G.1480 V.6000 A.102
ROTORE V.965 A.570 PESO KG.4000

KW.900

Cuscinetto L.C.: NU324EXLM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6324J220AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 8.4 Ampere, 1492 Giri.
Prova del rapporto di trasformazione: Volt statore 500; Volt Rotore 79.3
Il motore monta N°21 Spazzole Tipo CG651 20 x 32 x 34
Il motore monta N°6 PT100 Sugli avvolgimenti statorici.
NB: Il motore monta N°2 Scaldiglie 230 Volt 250W.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.64 - Rot.0.014	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.64 - Rot.0.014	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.64 - Rot.0.014	Stat.>1000 - Rot.>1000
Temperatura collaudo: 24.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1492**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**
DBC: **4**
DBM: **13**

DBI: **22**
DBC: **3**
DBM: **12**

DBI: **1492**
DBC: **1492**
DBM: **1492**

SURGE TEST
6000 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI