



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Diagnosi su Macchina 2
Nel Vostro Stabilimento
29-30-31 Luglio 2019



Stabilimento BURGO di AVEZZANO

Alla cortese att.ne dell'Ing. Tullio Felice

Report Diagnostico





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Cliente: **CARTIERE BURGO AVEZZANO**

Contatto: Ing. Tullio Felice

Sito di misura: Avezzano

Data rilievi : 29-30-31 Luglio 2019

Tipo di misure: Controlli Elettrici

Strumentazione utilizzata: Pinza Amperometrica PAN654OT

Multimetro AMPROBE AM-510-EUR

Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Le seguenti misurazioni effettuate sulla macchina 2 nel Vostro Stabilimento di Avezzano, sono atte a constatare il funzionamento del motore in corrente continua ed in corrente alternata. Per quanto riguarda i motori in corrente continua analizzati, risultano avere un assorbimento di corrente mediamente basso con conseguente densità di corrente sulle spazzole per cm² non ottimale; questo provoca un consumo anomalo delle stesse con conseguente usura del collettore e generazione di polvere di carbone e rame all'interno del motore. A tal proposito si raccomanda necessariamente la sostituzione della qualità di alcune spazzole, oltre a riesaminare il numero delle stesse per assicurare il funzionamento a regola d'arte di tutto il motore.

Di seguito vengono riportati in tabella i valori riscontrati sui motori analizzati, in alcuni casi non sono esaustivi poiché il motore risultava essere fermo o non accessibile.

Rimango a sua completa disposizione per qualunque chiarimento e colgo l'occasione per inviarLe cordiali saluti

Carlo Spaziani

Di Seguito Riportate le Tabele di Misura





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministratore@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

MACCHINA 2

- **CILINDRO ASPIRANTE TELA 1W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA8403		N° 275751
GIRI: 1492	KW 560	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 760	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 328	GIRI 1130	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		

- **CILINDRO COMANDO TELA 2W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA8455		N° 275625
GIRI: 1492	KW 900	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 1340	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 576	GIRI 1180	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **1°RINVIO TELA 3W1**

MOTORE: SIEMENS 1GH5282		N°745860
GIRI: 1827-1900-2180	KW 272	N° REM
VOLTS ARMATURA 31-500	AMPERE ARMATURA: 570-575	
VOLTS ECCITAZIONE: 180-110	AMPERE ECCITAZIONE: 13-9.4	
SPAZZOLE		
MISURA: (10+10) X 25 X 40	QUALITA': EG362	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA: 136	
VOLTS ECCITAZIONE: 203	AMPERE ECCITAZIONE: 11.1	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA: 2.72 AMPERE		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 20 SPAZZOLE		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO. CIRCUITO DI ECCITAZIONE SOVRALIMENTATO. DENSITA' DI CORRENTE PER CM² DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **SYM FORMER 5W1**

MOTORE: ANSALDO AF722L		N°171231
GIRI: 1500-1800	KW 400	N° REM
VOLTS ARMATURA 400	AMPERE ARMATURA: 970	
VOLTS ECCITAZIONE: 250	AMPERE ECCITAZIONE: 8.7	
SPAZZOLE		
MISURA: (10+10) X 38 X 50	QUALITA': EG389P	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA: 780	
VOLTS ECCITAZIONE:144	AMPERE ECCITAZIONE: 6.9	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA: 10.26 AMPERE		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 20 SPAZZOLE		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE:		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **PICK-UP 6W1**

MOTORE: SIEMENS 1GH2204		N°631689
GIRI: 31-1550-2150	KW 1-50-56	N° REM 7536
VOLTS ARMATURA 48-500-570	AMPERE ARMATURA: 112	
VOLTS ECCITAZIONE: 150-85	AMPERE ECCITAZIONE: 3-1.7	
SPAZZOLE		
MISURA: 16 X 20 X 32	QUALITA': EG389P	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA: 34	
VOLTS ECCITAZIONE:137	AMPERE ECCITAZIONE: 2.8	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA: 2.6 AMPERE		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 8 SPAZZOLE		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: DENSITA' DI CORRENTE PER CM² DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **PRESSA ASPIRANTE COMANDO CENTRALE 7W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA8405		N° 275750
GIRI: 1492	KW 630	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 850	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 250	GIRI 1150	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		

• **CILINDRO SUPERIORE LISCIA 22W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA6283		N°35931011098
GIRI: 1480	KW 90	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 126	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 7	GIRI	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE GIRA MOLTO LENTAMENTE.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **CILINDRO INFERIORE NIPCO 8W1**

MOTORE: SIEMENS 1GH2266		N°693253
GIRI: 50-1780-2050	KW 260	N° REM
VOLTS ARMATURA 36-520	AMPERE ARMATURA: 536	
VOLTS ECCITAZIONE: 180-125	AMPERE ECCITAZIONE: 8.6-6	
SPAZZOLE		
MISURA: (12.5+12.5) X 32 X 50	QUALITA': EG389P	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA: 163	
VOLTS ECCITAZIONE:182	AMPERE ECCITAZIONE: 8.9	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA: 3.4 AMPERE		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: DENSITA' DI CORRENTE PER CM² DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **SYM BELT SOLID ROLL 9W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA8457		N° 275599
GIRI: 1492	KW 1000	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 1340	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 395	GIRI 1100	
NOTE:		

• **BABY DRYER 11W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA6283		N°003679601
GIRI: 1480	KW 90	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 126	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 12	GIRI 1005	
NOTE:		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministr@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **1°BATTERIA 9-2009 15W1**

MOTORE: SIEMENS 1GH2244		N°631546
GIRI: 50-1780-2050	KW 260	N° REM
VOLTS ARMATURA 32-500-520	AMPERE ARMATURA: 337	
VOLTS ECCITAZIONE: 160-73	AMPERE ECCITAZIONE: 6-2.8	
SPAZZOLE		
MISURA: 20 X 25 X 40	QUALITA': EG389P	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA:	
VOLTS ECCITAZIONE:65	AMPERE ECCITAZIONE: 3.1	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA:		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO. INOLTRE NON E' STATO POSSIBILE MISURARE LA CORRENTE DI ARMATURA.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **2°BATTERIA 16W1**

MOTORE: SIEMENS 1GH2266		N°696368
GIRI: 36-520	KW 7.3-260	N° REM 10908
VOLTS ARMATURA 36-520	AMPERE ARMATURA: 536	
VOLTS ECCITAZIONE: 180-125	AMPERE ECCITAZIONE: 8.6-6	
SPAZZOLE		
MISURA: (12.5+12.5) X 32 X 50	QUALITA': EG389P	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA: 130	
VOLTS ECCITAZIONE: 86	AMPERE ECCITAZIONE: 4.4	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA: 2.7 AMPERE		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: CONTROLLO VISIVO SU COLLETTORE E SPAZZOLE NON ACCESSIBILI. DENSITA' DI CORRENTE PER CM² DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **3°BATTERIA 17W1**

MOTORE: SIEMENS 1GH2266		N°634025
GIRI: 31-500	KW 260	N° REM 7074
VOLTS ARMATURA 31-500	AMPERE ARMATURA: 536	
VOLTS ECCITAZIONE: 180-91	AMPERE ECCITAZIONE: 8.5-4.3	
SPAZZOLE		
MISURA: (12.5+12.5) X 32 X 50	QUALITA': EG389P	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA: 124	
VOLTS ECCITAZIONE: 126	AMPERE ECCITAZIONE: 6.9	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA: 2.58 AMPERE		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO. DENSITA' DI CORRENTE PER CM² DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **4°BATTERIA 18 W1**

MOTORE: SIEMENS 1GH2266		N°634025
GIRI: 31-500	KW 5.2-260	N° REM 13960
VOLTS ARMATURA 31-500	AMPERE ARMATURA: 560	
VOLTS ECCITAZIONE: 180-91	AMPERE ECCITAZIONE: 8.5-4.3	
SPAZZOLE		
MISURA: (12.5+12.5) X 32 X 50	QUALITA': EG389P	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA: 197	
VOLTS ECCITAZIONE: 107	AMPERE ECCITAZIONE: 6.1	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA: 4.1 AMPERE		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 40% E IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO. DENSITA' DI CORRENTE PER CM² DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **5°GRUPPO ESSICCATORE 19W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA8315		N°275745
GIRI: 1488	KW 250	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 345	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 82.5	GIRI 1280	
NOTE:		

• **RULLO CARTA INGRESSO LISCIA 20W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA5183		N°ELN83180101008
GIRI: 1488	KW 250	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 345	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 82.5	GIRI 1280	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **LISCIA CILINDRO INFERIORE 23W1**

MOTORE: SIEMENS 1GH14011		N°692774
GIRI: 1880-2000	KW 330	N° REM
VOLTS ARMATURA 520	AMPERE ARMATURA: 680	
VOLTS ECCITAZIONE: 180	AMPERE ECCITAZIONE: 21-17.7	
SPAZZOLE		
MISURA: (6.25+6.25) X 32 X 50	QUALITA': EG389P	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA: 20.8	
VOLTS ECCITAZIONE: 221	AMPERE ECCITAZIONE: 7.5	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA: 4.1 AMPERE		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 12 SPAZZOLE		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE GIRA MOLTO LENTAMENTE.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **MONTOP USCITA 5° SECCHERIA 24W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA5183		N°1705/1943524-001-001
GIRI: 1465	KW 18.5	Hz 50
VOLTS 400/690		AMPERE 35/20
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 3.4		GIRI 1256
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		

• **MONTOP USCITA 5° SECCHERIA 24W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA5183		N°1705/1943524-001-001
GIRI: 1465	KW 18.5	Hz 50
VOLTS 400/690		AMPERE 35/20
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 3.4		GIRI 1256
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **RULLO CARTA INGRESSO SYM SIZER 25W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA5183		N° ELN86264801001
GIRI: 1480	KW 18.5	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 28	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 2.3	GIRI 1182	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		

• **CILINDRO INFERIORE SYM SIZER 26W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA6313		N° 003602202
GIRI: 1485	KW 132	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 184	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 0.4	GIRI 1035	
NOTE: MOTORE TRAINATO.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **CILINDRO SUPERIORE SYM SIZER 27W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA6313		N° 003602203
GIRI: 1485	KW 132	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 184	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 6.7	GIRI 1035	
NOTE:		

• **STENDICARTA 28W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA5183		N° ELN83180101003
GIRI: 1480	KW 18.5	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 28	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 0.7	GIRI	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministratore@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **CILINDRO ESSICCATORE CROMATO 29W1**

MOTORE: SIEMENS 1LG4 4313		N° ELN83180101003
GIRI: 1488	KW 132	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 188	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 30	GIRI 1000	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		

• **RULLO CARTA 30W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA5183		N° ELN83180101007
GIRI: 1480	KW 18.5	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 28	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 2.3	GIRI 730	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **6°BATTERIA 09-2009 31W1**

MOTORE: SIEMENS 1GH2256		N°631551
GIRI: 1880-2000	KW 330	N° REM 13957
VOLTS ARMATURA 33-500-700	AMPERE ARMATURA: 400-310	
VOLTS ECCITAZIONE: 162-72	AMPERE ECCITAZIONE: 8.3-3.7	
SPAZZOLE		
MISURA: 20 X 25 X 40	QUALITA': EG389P	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA: 71	
VOLTS ECCITAZIONE: 90	AMPERE ECCITAZIONE: 5.5	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA: 1.77 AMPERE		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 16 SPAZZOLE		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: CONTROLLO VISIVO SUL COLLETTORE E SPAZZOLE NON POSSIBILE. DENSITA' DI CORRENTE PER CM² DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrato@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **RULLO USCITA POST SECCHERIA 32W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA5183		N° ELN83180101002
GIRI: 1480	KW 18.5	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 28	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 10.2	GIRI 1125	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		

• **MONTOP PRIMA POPE 33W1**

MOTORE: SIEMENS 1CV2182B		N° 1705/1943524-001-002
GIRI: 1465	KW 18.5	Hz 50
VOLTS 400/690	AMPERE 35/20	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE NON MISURATO	GIRI 520	
NOTE:		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **RULLO CURVO 34W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA5183		N° ELN83180101005
GIRI: 1460	KW 18.5	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 28	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE NON MISURATO	GIRI NON MISURATO	
NOTE: MOTORE FERMO NON IN SERVIZIO.		

• **LANCIA TAMBURI 34W1**

MOTORE: SIEMENS 1LE15011		N°
GIRI: 1460	KW 18.5	Hz 50
VOLTS 400	AMPERE 35	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE NON MISURATO	GIRI NON MISURATO	
NOTE: MOTORE NON ACCESSIBILE.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **REFRIGERANTE 119W1**

MOTORE: SIEMENS 1GH2204		N°631690
GIRI: 1550-2150	KW50	N° REM
VOLTS ARMATURA 500	AMPERE ARMATURA: 112	
VOLTS ECCITAZIONE: 150	AMPERE ECCITAZIONE: 3-1.7	
SPAZZOLE		
MISURA:	QUALITA':	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA:	
VOLTS ECCITAZIONE:	AMPERE ECCITAZIONE:	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA:		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE:		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: MOTORE FERMO NON IN SERVIZIO.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **POPE 9-2009 36W1**

MOTORE: SIEMENS 1GH6226		N°W31232975010001/2008
GIRI: 10-2720	KW1.22-225	N° REM 13956
VOLTS ARMATURA 29-520	AMPERE ARMATURA: 462	
VOLTS ECCITAZIONE: 180-125	AMPERE ECCITAZIONE: 15.5-12.5	
SPAZZOLE		
MISURA: (10+10) X 25 X 32	QUALITA': EG362	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA: 100	
VOLTS ECCITAZIONE: 86	AMPERE ECCITAZIONE: 8.7	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA: 2.5 AMPERE		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 16		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE LE SPAZZOLE SONO PRESUMIBILMENTE AL 30% SI CONSIGLIA SOSTITUZIONE DELLE STESSE ED IL COLLETTORE E' LEGGERMENTE USURATO. DENSITA' DI CORRENTE PER CM² DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **COMANDO FUNI 37W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA5207		N° ELN83180121001
GIRI: 1485	KW 30	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 44	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 10	GIRI NON MISURATO	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE GIRA MOLTO LENTAMENTE.		

• **POMPA FAN PUMP 2**

MOTORE: SHORCH DA2408X		N° 277110101/1
GIRI: 1491	KW 630	Hz 50
VOLTS 400-500	AMPERE 940-850	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 185	GIRI 830	
NOTE:		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **POMPA P1 FAN PUMP**

MOTORE: SIEMENS DH315 PK		N°51632
GIRI: 1260	KW 513	N° REM 13937
VOLTS ARMATURA 440	AMPERE ARMATURA: 1263	
VOLTS ECCITAZIONE: 211	AMPERE ECCITAZIONE: 19.5	
SPAZZOLE		
MISURA: (12.5+12.5) X 32 X 50	QUALITA': EG362	
MISURAZIONI RILEVATE:		
VOLTS ARMATURA:	AMPERE ARMATURA: 525	
VOLTS ECCITAZIONE: 202	AMPERE ECCITAZIONE: 19.7	
DENSITA' DI CORRENTE PER CM²MISURATA: 4.6 AMPERE		
SPAZZOLE DEL MOTORE TROVATE: 28		
MISURA: NON ACCESSIBILE	QUALITA': NON ACCESSIBILE	
NOTE: CONTROLLO VISIVO SUL COLLETTORE E SULLE SPAZZOLE NON ACCESSIBILE. DENSITA' DI CORRENTE PER CM² DI SPAZZOLA AL DI SOTTO DEI VALORI OTTIMALI.		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **CILINDRO ASPIRAZIONE TELA SUPERIORE 38W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA8403		N° N-J9159972020001
GIRI: 1492	KW 560	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 760	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 319	GIRI 600	
NOTE:		

• **CILINDRO COMANDO TELA SUPERIORE 39W1**

MOTORE: SIEMENS 1LA6317		N°
GIRI: 1492	KW 315	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 435	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 185	GIRI 590	
NOTE:		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **1°GUIDATELA INFERIORE 7 SECCHERIA 40W1**

MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z		N°1706/199121103
GIRI: 738	KW 75	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 114	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 17	GIRI 738	
NOTE:		

• **1°GUIDATELA SUPERIORE 7 SECCHERIA 41W1**

MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z		N° 1706/199121102
GIRI: 1492	KW 75	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 114	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 23	GIRI 738	
NOTE:		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **2°GUIDATELA INFERIORE 7 SECCHERIA 42W1**

MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z		N° 1706/199121105
GIRI: 1492	KW 75	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 114	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 17	GIRI 738	
NOTE:		

• **2°GUIDATELA SUPERIORE 7 SECCHERIA 43W1**

MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z		N° 1706/199121104
GIRI: 1492	KW 75	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 114	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 23	GIRI 738	
NOTE:		





R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

• **3°GUIDATELA INFERIORE 7 SECCHERIA 44W1**

MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z		N° 1706/199121106
GIRI: 1492	KW 75	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 114	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 17	GIRI 738	
NOTE: DAL CONTROLLO VISIVO SI OSSERVA CHE IL MOTORE E' MOLTO SPORCO ESTERNAMENTE CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DI PASSAGGIO DEL FLUSSO DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO. SI CONSIGLIA PULIZIA ESTERNA DEL MOTORE.		

• **3°GUIDATELA SUPERIORE 7 SECCHERIA 45W1**

MOTORE: SIEMENS 1LE15013AD240AF4-Z		N° 1706/199121101
GIRI: 1492	KW 75	Hz 50
VOLTS 500	AMPERE 114	
MISURAZIONI RILEVATE:		
AMPERE 23.7	GIRI 738	
NOTE:		

