



BOLLETTINO SALA PROVE

TRASFORMATORE N. 71565

CLIENTE SNAH PROGETTI

ORDINE 530200/01174

KVA 2500

FASI 3

Hz 50

VOLT 25000 ± 2x25% Δ / 6300 A

TIPO ONAN

MISURA DEI RAPPORTI - AVVOLGIMENTI I°/II°

GRUPPO D411

Morsetti	Posizione commutatore											
	++	+	0	-	--							
AB cc BC/dB	5,770	5,633	5,497	5,361	5,224							
BC cc CA/bC	"	"	"	"	"							
CA cc AB/cA	"	"	"	"	"							


PROVA A VUOTO: ALIM. LATO II° V 6300

A 229,1

Hz 50

 $K = 10/5 = 2 \times 6/120 = 0,1$ $K = 4000/100 = 40 \times \sqrt{3}$ $K = 2 \times 40 \times 150 \times 5 \times 0,1 / 150 = 40$

A ₁	A ₂	A ₃	A _m	V ₁	V ₂	V ₃	V _m	W ₁	W ₂	W ₃	W totali
72	60	72	6,80	100,1	100,6	100,4	100,4	116	30,6	25,3	4850
65	35,2	45	4,17	97,3	97,3	97,4	97,3	95	27	17	4200
29,2	21,9	29,6	2,69	94,5	94,4	94,6	94,5	75,2	21,8	6,2	3632
$K = 5/5 = 1 \times 6/120 = 0,05$				$K = 40 \times \sqrt{3}$				$K = 1 \times 40 \times 150 \times 5 \times 0,1 / 150 = 20$			
40	28,9	40,6	1,82	91,1	91,4	91,6	91,4	119,5	36	3	3170
29	21	30	1,33	88,1	88,2	88,1	88,1	95,7	31,1	12	2776
22,1	16,2	23,2	1,02	85	85	85,1	85	77,3	28,5	18	2476
17,4	13	18	0,81	81,8	81,8	81,9	81,8	63,6	24,3	21,6	2190



Snamprogetti

COLLAUDATORE - INSPECTOR

D. L. ALLEGRI M-40

W₀ a 50 Hz = W 3070(V + 10%) W₀ a 50 Hz = W 4800I₀% a 50 Hz = 0,72(V + 10%) I₀% a 50 Hz = 2,75

PROVA DI TENSIONE APPLICATA

PROVA DI TENSIONE INDOTTA

Avvolgimenti	Tensione di prova	Durata	Avvolgimenti	Tensione di prova	Hz	Durata
I°	V. 50000	60"	I°	V. 21000 x 2	200	30"
II°	V. 25000	60"	II°	pos. var. ++		
AUSILIARI	V 2000	60"		V. 6300 x 2	200	30"

