

78

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	H.A.S.A. S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE	Titolo:	Gruppo:						
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.									
	Revisionato:	Impianto:										
	Data:	ALIMENTATORE A RULLI										
<table border="1"> <tr> <td>N° di schema:</td> <td></td> <td>N° Pg.: 79</td> </tr> <tr> <td>98186</td> <td>+</td> <td>Pgs.: 82</td> </tr> </table>							N° di schema:		N° Pg.: 79	98186	+	Pgs.: 82
N° di schema:		N° Pg.: 79										
98186	+	Pgs.: 82										

Distinta base

Cod. elem. funz.	Q.ta'	Descrizione	Sigla commerciale	Fornitore	Cod. articolo
KA1415	1.000	CONTATT AUS 4A 4L 110V 50/60HZ			
KA1415	1.000	BLOC CONT AUS 1L+1R EN 50005		Siemens	3TH2040-0AG2
KA1418	1.000	CONTATT AUS 4A 4L 110V 50/60HZ		Siemens	3TX4411-2A
KA1418	1.000	BLOC CONT AUS 1L+1R EN 50005		Siemens	3TH2040-0AG2
SB1506	1.000	TESTA PULSANTE LUMINOSO		Siemens	3TX4411-2A
SB1506	1.000	CORPO PULSANTE LUMINOSO		Telemecanique	ZB2BW34
SB1510	1.000	TESTA PULSANTE LUMINOSO		Telemecanique	ZB2BW062
SB1510	1.000	CORPO PULSANTE LUMINOSO		Telemecanique	ZB2BW33
KM1510	1.000	CONT. G. O CA 1L 120V 50/60HZ BLOC. A		Telemecanique	ZB2BW061
KM1510	1.000	CONTATTI AGGIUNTIVI PER TELERUTTORI 3TF/3TH 3NO-1NC		Siemens	3TF3010-0AK2
AZ1602	1.000	CONVERTITORE DI FREQUENZA 4KW		Siemens	3TX4031-2A-F
SA1611	1.000	TESTA SELETTORE		ABB-Stotz-Kontakt GmbH	ACS401-0005-3-2
SA1611	1.000	BLOCCO CONTATTI		Telemecanique	ZB2B05
SA1611	1.000	ELEMENTO DI CONTATTO		Telemecanique	ZB2BZ101
U1617	1.000	SENSORE A ULTRASUONI		Telemecanique	ZB2BE101
AZ1703	1.000	AZIONAMENTO SELIVECTOR 40KVA			MIC-100/IU
SB1716	1.000	TESTA PULSANTE LUMINOSO		ABB-Stotz-Kontakt GmbH	RS40H
SB1716	1.000	CORPO PULSANTE LUMINOSO		Telemecanique	ZB2BW34
KM1515	1.000	CONT. G. O CA 1L 110V 50/60HZ BLOC. A		Telemecanique	ZB2BW061
KM1517	1.000	CONT. G. O CA 1L 110V 50/60HZ BLOC. A		Siemens	3TF3010-0AG2
KA1808	1.000	RELE' 4 CONTATTI 24V DC		Siemens	3TF3010-0AG2
KM1803	1.000	CONT. G. O CA 1L 110V 50/60HZ BLOC. A		Omron	MY4N-24V DC
KA2614	1.000	RELE' 2 CONTATTI 24V DC		Siemens	3TF3010-0AG2
KM1805	1.000	CONT. G. O CA 1L 110V 50/60HZ BLOC. A		Omron	MY2N-24V DC
LOGO1902	1.000	LOGO 24VCL		Siemens	3TF3010-0AG2
SA1907	1.000	TESTA SELETTORE		Siemens	6ED1 053-1HB00-0BA1
SA1907	1.000	BLOCCO CONTATTI		Telemecanique	ZB2B02
SA1908	1.000	TESTA SELETTORE		Telemecanique	ZB2BZ101
SA1908	1.000	BLOCCO CONTATTI		Telemecanique	ZB2B02
SA1910	1.000	TESTA SELETTORE		Telemecanique	ZB2BZ101
SA1910	1.000	BLOCCO CONTATTI		Telemecanique	ZB2B05
SA1910	1.000	ELEMENTO DI CONTATTO		Telemecanique	ZB2BZ101
SO1913	1.000	FINEC FUS PISTONCINO 1L+1R SCATTO		Telemecanique	ZB2BE101
SO1914	1.000	FINEC FUS PISTONCINO 1L+1R SCATTO		Siemens	3SE3100-1C
SA1915	1.000	TESTA SELETTORE		Siemens	3SE3100-1C
SA1915	1.000	BLOCCO CONTATTI		Telemecanique	ZB2B02
SA1916	1.000	TESTA SELETTORE		Telemecanique	ZB2BZ101
SA1916	1.000	BLOCCO CONTATTI		Telemecanique	ZB2B02
SA1918	1.000	TESTA SELETTORE		Telemecanique	ZB2BZ101
SA1918	1.000	BLOCCO CONTATTI		Telemecanique	ZB2B02
KA2005	1.000	CONTATT AUS 4A 2L+2R 24VCC		Telemecanique	ZB2BZ101
SA2104	1.000	TESTA SELETTORE		Siemens	3TH2022-08B4
SA2104	1.000	BLOCCO CONTATTI		Telemecanique	ZB2B05
SA2104	1.000	ELEMENTO DI CONTATTO		Telemecanique	ZB2BZ101
Y2104	1.000	TESTINE PER ELETTROVALVOLE		Telemecanique	ZB2BE101
Y2104	1.000	FILTRI ANTIDISTURBO 24Vcc PER ELETTROVALVOLE		MPM	C18209N21
Y2106	1.000	TESTINE PER ELETTROVALVOLE		Murrelektronik	3124048
Y2106	1.000	FILTRI ANTIDISTURBO 24Vcc PER ELETTROVALVOLE		MPM	C18209N21
SA2109	1.000	TESTA SELETTORE		Murrelektronik	3124048
SA2109	1.000	BLOCCO CONTATTI		Telemecanique	ZB2B05
				Telemecanique	ZB2BZ101

[illegible]

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	H.A.S.A. S. R. L. HARDWARE E SOFTWARE PER L' AUTOMAZIONE	Titolo: WEN3	Gruppo:		
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04 Feb 1997	98186	CISAM IMPIANTI S. R. L.			Nr di schema:	=	Nr Pg.: 78
	Revisionato:	Impianto:				98186	+	Pgs: 82
	Data:	ALIMENTATORE A RULLI						

Nome cavo	W X K 3
-----------	---------

Tipo cavo OELFLEX

WUPN006 16.01.96

Annotazione

N° cond.	12
----------	----

Sezione 1.5

Lungh.

Testo funzione

Pagina/ colonna

Connessione da

Pin

Cond

Cond.	Connessione a
-------	---------------

Pin

Pagina/ colonna

Testo funzione

ALIMENTAZIONE +24V

7.07

XK3

1

1

XS3

17.07

ALIMENTAZIONE	+24V
---------------	------

ALIMENTAZIONE OV DC

8.05

XK3

2

2

RS 3
XS 3

$$\begin{array}{r} 28.05 \\ \hline \end{array}$$

ALIMENTAZIONE	424V
ALIMENTAZIONE	0V DC

VE	OV	DC
----	----	----

Lista cavi

Nome cavo WXX1					Tipo cavo DELFLEX					WUPN006 15.01.96				
Annotazione					N° cond. 25			Sezione 1.5			Lungh. -			
Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Cond.	Connessione a		Pin	Pagina/ colonna	Testo funzione					
ALIMENTAZIONE +24V	7.07	XK1	1	1	XS1 1 7.07			ALIMENTAZIONE +24V						
ALIMENTAZIONE OV DC	8.05	XK1	2	2	XS1 2 8.05			ALIMENTAZIONE OV DC						
ALIMENTAZIONE OV DC	8.06	XK1	3	3	XS1 3 8.06			ALIMENTAZIONE OV DC						
REGOLAZIONE VELOCITA' ASPO AUTOMATICA	16.17	XK1	4	4	XS1 4 16.17			REGOLAZIONE VELOCITA' ASPO AUTOMATICA						
FOTOCELLULA ANSA MASSIMA	18.13	XK1	5	5	XS1 5 18.13			FOTOCELLULA ANSA MASSIMA						
CENTRATURA ASPO	19.13	XK1	6	6	XS1 6 19.13			CENTRATURA ASPO						
BRACCIO PREMIROTOLO ALTO	19.14	XK1	7	7	XS1 7 19.14			BRACCIO PREMIROTOLO ALTO						
EL. ASPO AVANTI	20.09	XK1	8	8	XS1 8 20.09			EL. ASPO AVANTI						
EL. ASPO INDIETRO	20.11	XK1	9	9	XS1 9 20.11			EL. ASPO INDIETRO						
EL. CULLA SALITA	21.04	XK1	10	10	XS1 10 21.04			EL. CULLA SALITA						
EL. CULLA DISCESA	21.06	XK1	11	11	XS1 11 21.06			EL. CULLA DISCESA						
EL. MANDRINO ESPANSIONE	21.09	XK1	12	12	XS1 12 21.09			EL. MANDRINO ESPANSIONE						
EL. MANDRINO CONTRAZIONE	21.11	XK1	13	13	XS1 13 21.11			EL. MANDRINO CONTRAZIONE						
EL. BRACCIO PREMIROTOLO SALITA	21.15	XK1	14	14	XS1 14 21.15			EL. BRACCIO PREMIROTOLO SALITA						
EL. BRACCIO PREMIROTOLO DISCESA	21.17	XK1	15	15	XS1 15 21.17			EL. BRACCIO PREMIROTOLO DISCESA						
EL. RULLO DI TENUTA AVANTI	22.04	XK1	16	16	XS1 16 22.04			EL. RULLO DI TENUTA AVANTI						
EL. RULLO DI TENUTA INDIETRO	22.06	XK1	17	17	XS1 17 22.06			EL. RULLO DI TENUTA INDIETRO						
				18										
				19										
				20										
				21										
				22										
				23										
				24										
				PE										
							</							

Lista cavi

Nome cavo WKK2

WUPN006 15.01.96

Annotazione

Tipo cavo OELFLEX

N° cond. 25

Sezione 1.5

Lungh. —

Testo funzione	Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Cond.	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna	Testo funzione
ALIMENTAZIONE +24V	7.07	XK2	1	1	XS2	1	7.07	ALIMENTAZIONE +24V
ALIMENTAZIONE OV DC	8.05	XK2	2	2	XS2	2	8.05	ALIMENTAZIONE OV DC
ALIMENTAZIONE OV DC	8.06	XK2	3	3	XS2	3	8.06	ALIMENTAZIONE OV DC
EL. RADDRIZZATRICE CHIUDE/APRE	20.07	XK2	4	4	XS2	4	20.07	EL. RADDRIZZATRICE CHIUDE/APRE
EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO SALITA	23.04	XK2	5	5	XS2	5	23.04	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO SALITA
EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO DISCESA	23.06	XK2	6	6	XS2	6	23.06	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO DISCESA
EL. MENSOLA TENUTA NASTRO SALITA	23.08	XK2	7	7	XS2	7	23.08	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO SALITA
EL. MENSOLA TENUTA NASTRO DISCESA	23.10	XK2	8	8	XS2	8	23.10	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO DISCESA
EL. SLITTA APRISPIRE DENTRO	23.13	XK2	9	9	XS2	9	23.13	EL. SLITTA APRISPIRE DENTRO
EL. SLITTA APRISPIRE FUORI	23.16	XK2	10	10	XS2	10	23.16	EL. SLITTA APRISPIRE FUORI
EL. RULLI ALIMENTATORI CHIUDE	24.05	XK2	11	11	XS2	11	24.05	EL. RULLI ALIMENTATORI CHIUDE
EL. RULLI ALIMENTATORI APRE	24.07	XK2	12	12	XS2	12	24.07	EL. RULLI ALIMENTATORI APRE
EL. PIANO DI LAVORO SALITA	24.10	XK2	13	13	XS2	13	24.10	EL. PIANO DI LAVORO SALITA
EL. PIANO DI LAVORO DISCESA	24.13	XK2	14	14	XS2	14	24.13	EL. PIANO DI LAVORO DISCESA
EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE AUMENTA	25.04	XK2	15	15	XS2	15	25.04	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE AUMENTA
EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE	25.06	XK2	16	16	XS2	16	25.06	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE
EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE AUMENTA	25.08	XK2	17	17	XS2	17	25.08	EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE AUMENTA
EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE	25.10	XK2	18	18	XS2	18	25.10	EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE
MAX SFASAMENTO DX	26.04	XK2	19	19	XS2	19	26.04	MAX SFASAMENTO DX
MAX SFASAMENTO SX	26.06	XK2	20	20	XS2	20	26.06	MAX SFASAMENTO SX
FINE LAMIERA	26.09	XK2	21	21	XS2	21	26.09	FINE LAMIERA
EXTRACORSA PIANO DI LAVORO ALTO	26.12	XK2	22	22	XS2	22	26.12	EXTRACORSA PIANO DI LAVORO ALTO
EXTRACORSA PIANO DI LAVORO BASSO	26.14	XK2	23	23	XS2	23	26.14	EXTRACORSA PIANO DI LAVORO BASSO
PIANO RADDRIZZATRICE ALTO	26.16	XK2	24	24	XS2	24	26.16	PIANO RADDRIZZATRICE ALTO
				PE				

73

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	Titolo:	Gruppo:
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S. R. L.	WKK2	
	Revisionato:	Impianto:			
	Data:	ALIMENTATORE A RULLI			

H.A.S.A. S. R. L.
HARDWARE E SOFTWARE
PER L' AUTOMAZIONE

N° di schema:	N° Pg.:
98186	74
	Pag. 82

75

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lista cavi																		
Nome cavo WP1.2										Tipo cavo OELFLEX								
Annotazione										N° cond. 25			Sezione 1.5			Lungh. -		
Testo funzione	Pagina/ colonna		Connessione da		Pin	Cond.	Connessione a		Pin	Pagina/ colonna		Testo funzione						
EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE AUMENTA	25.09		XP1		50	1	XSP1.2 1 25.09					EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE AUMENTA						
EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE	25.11		XP1		51	2	XSP1.2 2 25.11					EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE						
JOG RADDRIZZATRICE AVANTI	28.03		XP1		52	3	XSP1.2 3 28.03					JOG RADDRIZZATRICE AVANTI						
JOG RADDRIZZATRICE AVANTI	28.06		XP1		53	4	XSP1.2 4 28.06					JOG RADDRIZZATRICE AVANTI						
START PASSO DA PRESSA	28.09		XP1		54	5	XSP1.2 5 28.09					START PASSO DA PRESSA						
START PASSO MANUALE	28.12		XP1		55	6	XSP1.2 6 28.12					START PASSO MANUALE						
ASSE IN MOVIMENTO	29.03		XP1		56	7	XSP1.2 7 29.03					ASSE IN MOVIMENTO						
ASSE IN POSIZIONE	29.05		XP1		57	8	XSP1.2 8 29.05					ASSE IN POSIZIONE						
FINE PEZZI M1	29.07		XP1		58	9	XSP1.2 9 29.07					FINE PEZZI M1						
MANUALE AUTOMATICO	27.13		XP1		59	10	XSP1.2 10 27.13					MANUALE AUTOMATICO						
RESET ALLARMI	17.16		XP1		60	11	XSP1.2 11 17.16					RESET ALLARMI						
ABILITAZIONE AZIONAMENTO	30.10		XP1		61	12	XSP1.2 12 30.10					ABILITAZIONE AZIONAMENTO						
STOP PASSO	27.15		XP1		64	13	XSP1.2 13 27.15					STOP PASSO						
ARRESTO PRESSA A P. M. S.	33.02		XP1		62	14	XSP1.2 14 33.02					ARRESTO PRESSA A P. M. S.						
ARRESTO PRESSA A P. M. S.	33.05		XP1		63	15	XSP1.2 15 33.05					ARRESTO PRESSA A P. M. S.						
START PASSO MANUALE	28.12		XP1		65	16	XSP1.2 16 28.12					START PASSO MANUALE						
						17												
						18												
						19												
						20												
						21												
						22												
						23												
						24												
						PE												

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	HASA S.R.L.		Titolo:	Gruppo:
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.	HARDWARE E SOFTWARE		WP1.2	
	Revisionato	Impianto:	ALIMENTATORE A RULLI		PER L' AUTOMAZIONE		
	Data:						
				N° di schema:		N° Pg.: 71	
				98186		Pgs.: 82	

WUPN006 16.01.96

6870

Progetto:		Disegnato:		Progetto:		Cliente:		H.A.S.A. S.R.L.		Titolo:		Gruppo:		70	
Data: 04. Feb. 1997		Data: 04. Feb. 1997		98186		CISAM IMPIANTI S.R.L.		H.A.S.A. S.R.L.		WP1					
		Revisionato:		Impianto:				HARDWARE E SOFTWARE				N° di schema:		N° Pg.: 69	
Data:				ALIMENTATORE A RULLI				PER L'AUTOMAZIONE				98186		Pos. 82	

WUPN006 16.01.96

6668

WUPN006 16.01.96

6456

WUPN006 16. 01. 96

Tipo cavo Ölflex

N. cond. 4

Sazione	2.5
---------	-----

Lungh.

PER L' AUTOMAZIONE	98186
--------------------	-------

WUPN006 16.01.96

62

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	 H.A.S.A. S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE	Titolo: WM2	Gruppo:		
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.			N° di schema: 98186	= +	N° Pg.: 63 Pag. 82
	Revisionato:	Impianto:						
	Data:	ALIMENTATORE A RULLI						

Morsettiera	XK3
-------------	-----

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	H.A.S.A. S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE	TITOLO:	Gruppo:	
Data: 04. Feb 1997	Data: 04 Feb 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.		MORSETTIERA XK3	N° di schema:	N° Pg.: 61
Revisionato:	Impianto:				SCATOLA CENTRALINA	98186	Pgs.: 82
		ALIMENTATORE A RULLI			IDRAULICA		

[illegible]

Morsettiera	XK1
-------------	-----

60

Schema morsetti

WUPK008H 31.01.08

Morsettiera XK2																		
Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors	Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione				
WXX2	1	DEL FLEX	XS2				P24XX2						7.07	ALIMENTAZIONE +24V				
WXX2	2	DEL FLEX	XS2				N24XX2						8.05	ALIMENTAZIONE OV DC				
WXX2	3	DEL FLEX	XS2				N24XX2						8.06	=				
			Y2007	A1			2003	XS2	4	WXX2	4	DEL FLEX	20.07	EL. RADDRIZZATRICE CHIUDE/APRE				
WXX2	5	DEL FLEX	XS2				2301	Y2304	A1				23.04	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO SALITA				
WXX2	6	DEL FLEX	XS2				2302	Y2306	A1				23.06	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO DISCESA				
WXX2	7	DEL FLEX	XS2				2303	Y2308	A1				23.08	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO SALITA				
WXX2	8	DEL FLEX	XS2				2304	Y2310	A1				23.10	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO DISCESA				
WXX2	9	DEL FLEX	XS2				2305	Y2313	A1				23.13	EL. SLITTA APRISPIRE DENTRO				
WXX2	10	DEL FLEX	XS2				2306	Y2316	A1				23.16	EL. SLITTA APRISPIRE FUORI				
WXX2	11	DEL FLEX	XS2				2402	Y2405	A1				24.05	EL. RULLI ALIMENTATORI CHIUDE				
WXX2	12	DEL FLEX	XS2				2403	Y2407	A1				24.07	EL. RULLI ALIMENTATORI APRE				
WXX2	13	DEL FLEX	XS2				2404	Y2410	A1				24.10	EL. PIANO DI LAVORO SALITA				
WXX2	14	DEL FLEX	XS2				2406	Y2413	A1				24.13	EL. PIANO DI LAVORO DISCESA				
WXX2	15	DEL FLEX	XS2				2501	Y2504	A1				25.04	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE AUMENTA				
WXX2	16	DEL FLEX	XS2				2502	Y2506	A1				25.06	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE				
WXX2	17	DEL FLEX	XS2				2503	Y2508	A1				25.08	EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE AUMENTA				
WXX2	18	DEL FLEX	XS2				2504	Y2510	A1				25.10	EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE				
			S02604	22	19		2601	XS2	19	WXX2	19	DEL FLEX	26.04	MAX SFASAMENTO DX				
			S02606	22	20		2602	XS2	20	WXX2	20	DEL FLEX	26.06	MAX SFASAMENTO SX				
			B2609	22	21		2603	XS2	21	WXX2	21	DEL FLEX	26.09	FINE LAMIERA				
			B2612	22	22		2604	XS2	22	WXX2	22	DEL FLEX	26.12	EXTRACORSA PIANO DI LAVORO ALTO				
			B2614	22	23		2605	XS2	23	WXX2	23	DEL FLEX	26.14	EXTRACORSA PIANO DI LAVORO BASSO				
			B2616	22	24		2606	XS2	24	WXX2	24	DEL FLEX	26.16	PIANO RADDRIZZATRICE ALTO				
			S02604	22	100								26.04	MAX SFASAMENTO DX				
			S02606	22	101								26.06	MAX SFASAMENTO SX				
			B2609	22	102								26.09	FINE LAMIERA				
			B2612	22	103								26.12	EXTRACORSA PIANO DI LAVORO ALTO				
			B2614	22	104								26.14	EXTRACORSA PIANO DI LAVORO BASSO				
			B2616	22	105								26.16	PIANO RADDRIZZATRICE ALTO				
				300			Y2007		A2				20.07	EL. RADDRIZZATRICE CHIUDE/APRE				
				301			Y2304		A2				23.04	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO SALITA				
				302			Y2306		A2				23.06	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO DISCESA				
				303			Y2308		A2				23.08	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO SALITA				
				304			Y2310		A2				23.10	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO DISCESA				
				305			Y2313		A2				23.13	EL. SLITTA APRISPIRE DENTRO				
				306			Y2316		A2				23.16	EL. SLITTA APRISPIRE FUORI				
				307			Y2405		A2				24.05	EL. RULLI ALIMENTATORI CHIUDE				
				308			Y2407		A2				24.07	EL. RULLI ALIMENTATORI APRE				
				309			Y2410		A2				24.10	EL. PIANO DI LAVORO SALITA				
				310			Y2413		A2				24.13	EL. PIANO DI LAVORO DISCESA				
				311			Y2504		A2				25.04	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE AUMENTA				
				312			Y2506		A2				25.06	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE				
				313			Y2508		A2				25.08	EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE AUMENTA				
				314			Y2510		A2				25.10	EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE				
			B2609	3	315								26.09	FINE LAMIERA				
			B2612	3	316								26.12	EXTRACORSA PIANO DI LAVORO ALTO				
			B2614	3	317								26.14	EXTRACORSA PIANO DI LAVORO BASSO				
			B2616	3	318								26.17	PIANO RADDRIZZATRICE ALTO				

Disegnato:	Progetto:	Cliente:	H.A.S.A. S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE	Titolo:		Gruppo:	
04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186		MORSETTIERA XK2		Scatola RADDRIZZATRICE	
Revisionato:	Impianto:	ALIMENTATORE A RULLI		N° di schema:		N° Pg.: 60	
Data:				98186		Pg.: 82	

Schema morsetti

WUPK008H 31.01.08

Morsettiera

XSP1.2

Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione
WP1.2	1	OELFLEX	XP1	50	1	2511	KA2606	8					
WP1.2	2	OELFLEX	XP1	51	2	2512	KA2604	8				25.09	EL.RULLI USCITA RADDRIZZATRICE AUMENTA
			X4	29	3	2801	XP1	52	WP1.2	3	OELFLEX	25.11	EL.RULLI USCITA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE
			X4	31	4	2802	XP1	53	WP1.2	4	OELFLEX	28.03	JOG RADDRIZZATRICE AVANTI
			X4	25	5	2804	XP1	54	WP1.2			28.06	=
			X4	33	6	2805	XP1	55	WP1.2	5	OELFLEX	28.09	START PASSO DA PRESSA
			KA2903	19	7	2901	XP1	56	WP1.2	6	OELFLEX	28.12	START PASSO MANUALE
			KA2905	19	8	2902	XP1	57	WP1.2	7	OELFLEX	29.03	ASSE IN MOVIMENTO
			KA2907	19	9	2903	XP1	58	WP1.2	8	OELFLEX	29.05	ASSE IN POSIZIONE
			KA1110	43	10	2701	XP1	59	WP1.2	9	OELFLEX	29.07	FINE PEZZI M1
			AZ1703	N4/6	11	1703	XP1	60	WP1.2	10	OELFLEX	27.13	MANUALE AUTOMATICO
			KM1517	13	12	3007	XP1	61	WP1.2	11	OELFLEX	17.16	RESET ALLARMI
			X4	37	13	2703	XP1	64	WP1.2	12	OELFLEX	30.10	ABILITAZIONE AZIONAMENTO
			X4	9	14	3302	XP1	62	WP1.2	13	OELFLEX	27.15	STOP PASSO
			X4	10	15	3301	XP1	63	WP1.2	14	OELFLEX	33.02	ARRESTO PRESSA A P.M.S.
			KA2208		16	2805	XP1	65	WP1.2	15	OELFLEX	33.05	=
					17							28.12	START PASSO MANUALE
					18							42.02	MORSETTI DI SCORTA
					19							42.02	=
					20							42.03	=
					21							42.03	=
					22							42.04	=
					23							42.04	=
					24							42.04	=
												42.05	=

56

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	H.A.S.A. S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE	Titolo: CONNETTORE XSP1.2 PULSANTIERA P1	Gruppo:	
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.				
	Revisionato:	Impianto:	ALIMENTATORE A RULLI				
						Nr di schema: 98186	Nr Pg.: 57 Pgs.: 82

58

Schema morsetti

WUPK008H 31.01.08

Morsettiera XSP1.3

Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors	Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione
			X3	802	1		N50	XP1.1	1	WP4	1	OELFLEX	6.08	PRESA 220V
			OS609		2		602	XP1.1	2	WP4	2	OELFLEX	6.09	=
WP4	3	OELFLEX	XP1.1	3	3		L110P1	X3	401				9.03	ALIMENTAZIONE 110V AC
WP4	4	OELFLEX	XP1.1	4	4		M110P1	X3	500				9.14	=
WP4	5	OELFLEX	XP1.1	5	5		L120P1	X3	600				10.04	=
WP4	6	OELFLEX	XP1.1	6	6		M120P1	X3	700				10.11	=
			KR1105	R1	7		1101	XP1.1	7	WP4	7	OELFLEX	11.05	SERVIZI ESCL/INCL
			KM1510	32	8		1501	XP1.1	8	WP4	8	OELFLEX	15.04	MOTORE FERMO
			QM404	19	9		1502	XP1.1	9	WP4	9	OELFLEX	15.06	=
			KM1510	R1	10		1504	XP1.1	10	WP4	10	OELFLEX	15.10	MARCIA/ARRESTO MOTORE CENTRALINA
WP4	11	OELFLEX	XP1.1	11	11		1503	KM1510	53				15.11	=
			KM1510	24	12		1506	XP1.1	12	WP4	12	OELFLEX	15.13	MOTORE AVVIATO
					13								42.02	MORSETTI DI SCORTA
					14								42.02	=
					15								42.03	=
					16								42.03	=
					17								42.04	=
					18								42.04	=
					19								42.04	=
					20								42.05	=
					21								42.05	=
					22								42.06	=
					23								42.06	=
					24								42.06	=

Schema morsetti

WUPK008H 31.01.08

Morsettiera XSP1																		
Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors	Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione				
WP1	1	OELFLEX	XP1	1	1		P24P1	X3	101				7.07	ALIMENTAZIONE +24V				
WP1	2	OELFLEX	XP1	2	2		P25P1	X3	200				7.16	ALIMENTAZIONE +24V MANUALE				
WP1	3	OELFLEX	XP1	3	3		N24P1	X3	300				8.05	ALIMENTAZIONE 0V DC				
WP1	4	OELFLEX	XP1	4	4		1105	AZ1602	17				11.14	CONSENSI MARCIA OK				
WP1	5	OELFLEX	XP1	5	5		1301	X4	2				13.05	SERIE CATENA EMERGENZA DA LINEA				
WP1	6	OELFLEX	XP1	6	6		1303	X4	4				13.05	"				
WP1	7	OELFLEX	XP1	7	7		1304	KA1108	51				13.08	"				
WP1	8	OELFLEX	XP1	8	8		1302	KA1108	31				13.09	"				
			E1402		S33/41	9	1403	XP1	9	WP1	9	OELFLEX	14.04	RIPRISTINO CANCELLI				
			E1402		S34	10	1404	XP1	10	WP1	10	OELFLEX	14.06	"				
WP1	11	OELFLEX	XP1	11	11		1405	X2	7				14.09	MODULO EMERGENZA PILZ				
WP1	12	OELFLEX	XP1	12	12		1410	E1402	S22				14.09	"				
WP1	13	OELFLEX	XP1	13	13		1401	X2	5				14.11	"				
WP1	14	OELFLEX	XP1	14	14		1411	E1402	S12				14.11	"				
			E1402		Y40	15	1413	XP1	15	WP1	15	OELFLEX	14.13	CANCELLI APERTI				
WP1	16	OELFLEX	XP1	16	16		1608	AZ1602	11				16.11	MARCIA AVANTI				
WP1	17	OELFLEX	XP1	17	17		P25.3	X3	203				16.11	"				
WP1	18	OELFLEX	XP1	18	18		1613	AZ1602	2				16.12	"				
			AZ1602		17	19	1612	XP1	19	WP1	19	OELFLEX	16.12	MARCIA INDIETRO				
WP1	20	OELFLEX	XP1	20	20		1611	XS1	4				16.15	SELEZIONE VELOCITA' JOG				
			KA1808		9	21	1801	XP1	21	WP1	21	OELFLEX	18.10	ANOMALIA SELIVECTOR				
			LOGO1902			22	1902	XP1	22	WP1	22	OELFLEX	19.07	ROTAZIONE MANDRINO INCL/ESCL				
			LOGO1902			23	1903	XP1	23	WP1	23	OELFLEX	19.08	PILOTAGGIO MANUALE				
			LOGO1902			24	1905	XP1	24	WP1	24	OELFLEX	19.10	ASPO AVANTI				

Schema morsetti

Morsettiera

XSP1.1

WUPK008H 31.01.08

Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors	Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione
			LOG01902			1	1906	XP1	26	WP1.1	1	OELFLEX	19.12	ASPO INDIETRO
			LOG01902			2	1909	XP1	27	WP1.1	2	OELFLEX	19.15	PILOTAGGIO RULLI INCL/ESCL
			LOG01902			3	1910	XP1	28	WP1.1	3	OELFLEX	19.16	PILOTAGGIO RADDRIZZATRICE INCL/ESCL
			LOG01902			4	1911	XP1	29	WP1.1	4	OELFLEX	19.18	RADDRIZZATRICE CHIUDE/APRE
			XS1	10			2101	XP1	30	WP1.1	5	OELFLEX	21.04	EL. CULLA SALITA
			XS1	11			2102	XP1	31	WP1.1	6	OELFLEX	21.06	EL. CULLA DISCESA
			XS1	12			2103	XP1	32	WP1.1	7	OELFLEX	21.09	EL. MANDRINO ESPANSIONE
			XS1	13			2104	XP1	33	WP1.1	8	OELFLEX	21.11	EL. MANDRINO CONTRAZIONE
			XS1	14			2105	XP1	34	WP1.1	9	OELFLEX	21.15	EL. BRACCIO PREMIROTOLO SALITA
			XS1	15	10		2106	XP1	35	WP1.1	10	OELFLEX	21.17	EL. BRACCIO PREMIROTOLO DISCESA
			XS1	16	11		2201	XP1	36	WP1.1	11	OELFLEX	22.04	EL. RULLO DI TENUTA AVANTI
			XS1	17	12		2202	XP1	37	WP1.1	12	OELFLEX	22.06	EL. RULLO DI TENUTA INDIETRO
			XS2	5	13		2301	XP1	38	WP1.1	13	OELFLEX	23.04	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO SALITA
			XS2	6	14		2302	XP1	39	WP1.1	14	OELFLEX	23.06	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO DISCESA
			XS2	7	15		2303	XP1	40	WP1.1	15	OELFLEX	23.08	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO SALITA
			XS2	8	16		2304	XP1	41	WP1.1	16	OELFLEX	23.10	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO DISCESA
			XS2	9	17		2305	XP1	42	WP1.1	17	OELFLEX	23.13	EL. SLITTA APRISPIRE DENTRO
			XS2	10	18		2306	XP1	43	WP1.1	18	OELFLEX	23.16	EL. SLITTA APRISPIRE FUORI
			KA2005	21	19		2401	XP1	44	WP1.1	19	OELFLEX	24.05	EL. RULLI ALIMENTATORI CHIUDE
			XS2	12	20		2403	XP1	45	WP1.1	20	OELFLEX	24.07	EL. RULLI ALIMENTATORI APRE
			KA2612	5	21		2405	XP1	46	WP1.1	21	OELFLEX	24.11	EL. PIANO DI LAVORO SALITA
			KA2614	5	22		2407	XP1	47	WP1.1	22	OELFLEX	24.13	EL. PIANO DI LAVORO DISCESA
WP1.1	23	OELFLEX	XP1	48	23		2509	KA2604	5				25.04	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE AUMENTA
WP1.1	24	OELFLEX	XP1	49	24		2510	KA2606	5				25.06	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE

Schema morsetti

WUPK008H 31.01.08

Morsettiera

XS1

Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors	Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione	
WXX1	1	OELFLEX	XX1		1		P24XX1	X3	102				7.07	ALIMENTAZIONE +24V	
WXX1	2	OELFLEX	XX1		2		N24XX1	X3	301				8.05	ALIMENTAZIONE 0V DC	
WXX1	3	OELFLEX	XX1		3		N24XX1						8.06	"	
WXX1	4	OELFLEX	XX1		4		1611	XSP1	20				16.17	REGOLAZIONE VELOCITA' ASPO AUTOMATICA	
			LOG01902		5		1901	XX1	5	WXX1		5	OELFLEX	18.13	FOTOCELLULA ANSA MASSIMA
			LOG01902		6		1907	XX1	6	WXX1		6	OELFLEX	19.13	CENTRATURA ASPO
			LOG01902		7		1908	XX1	7	WXX1		7	OELFLEX	19.14	BRACCIO PREMIROTOLO ALTO
			LOG01902		8		2004	XX1	8	WXX1		8	OELFLEX	20.09	EL. ASPO AVANTI
			LOG01902		9		2005	XX1	9	WXX1		9	OELFLEX	20.11	EL. ASPO INDIETRO
			XSP1.1		10		2101	XX1	10	WXX1		10	OELFLEX	21.04	EL. CULLA SALITA
			XSP1.1		11		2102	XX1	11	WXX1		11	OELFLEX	21.06	EL. CULLA DISCESA
			XSP1.1		12		2103	XX1	12	WXX1		12	OELFLEX	21.09	EL. MANDRINO ESPANSIONE
			XSP1.1		13		2104	XX1	13	WXX1		13	OELFLEX	21.11	EL. MANDRINO CONTRAZIONE
			XSP1.1		14		2105	XX1	14	WXX1		14	OELFLEX	21.15	EL. BRACCIO PREMIROTOLO SALITA
			XSP1.1		15		2106	XX1	15	WXX1		15	OELFLEX	21.17	EL. BRACCIO PREMIROTOLO DISCESA
			XSP1.1		16		2201	XX1	16	WXX1		16	OELFLEX	22.04	EL. RULLO DI TENUTA AVANTI
			XSP1.1		17		2202	XX1	17	WXX1		17	OELFLEX	22.06	EL. RULLO DI TENUTA INDIETRO
					18									42.02	MORSETTI DI SCORTA
					19									42.02	"
					20									42.03	"
					21									42.03	"
					22									42.04	"
					23									42.04	"
					24									42.04	"
			</												

Schema morsetti

Morsettiera

XS2

WUPK008H 31.01.08

Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors	Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione
WXX2	1	DELFLX	XX2		1		P24XX2	X3	103					
WXX2	2	DELFLX	XX2		2		N24XX2	X3	302					7.07 ALIMENTAZIONE +24V
WXX2	3	DELFLX	XX2		3		N24XX2							8.05 ALIMENTAZIONE 0V DC
			LOG01902		4		2003	XX2	4	WXX2	4	DELFLX	8.06	-
			XSP1.1	13	5		2301	XX2	5	WXX2	5	DELFLX	20.07	EL. RADDRIZZATRICE CHIUDE/APRE
			XSP1.1	14	6		2302	XX2	6	WXX2	6	DELFLX	23.04	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO SALITA
			XSP1.1	15	7		2303	XX2	7	WXX2	7	DELFLX	23.06	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO DISCESA
			XSP1.1	16	8		2304	XX2	8	WXX2	8	DELFLX	23.08	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO SALITA
			XSP1.1	17	9		2305	XX2	9	WXX2	9	DELFLX	23.10	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO DISCESA
			XSP1.1	18	10		2306	XX2	10	WXX2	10	DELFLX	23.13	EL. SLITTA APRISPIRE DENTRO
			KA2005	21	11		2402	XX2	11	WXX2	11	DELFLX	23.16	EL. SLITTA APRISPIRE FUORI
			XSP1.1	20	12		2403	XX2	12	WXX2	12	DELFLX	24.05	EL. RULLI ALIMENTATORI CHIUDE
			KA2612	9	13		2404	XX2	13	WXX2	13	DELFLX	24.07	EL. RULLI ALIMENTATORI APRE
			KA2614	9	14		2406	XX2	14	WXX2	14	DELFLX	24.10	EL. PIANO DI LAVORO SALITA
			KA2604	9	15		2501	XX2	15	WXX2	15	DELFLX	24.13	EL. PIANO DI LAVORO DISCESA
			KA2606	9	16		2502	XX2	16	WXX2	16	DELFLX	25.04	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE AUMENTA
			KA2606	12	17		2503	XX2	17	WXX2	17	DELFLX	25.06	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE
			KA2604	12	18		2504	XX2	18	WXX2	18	DELFLX	25.08	EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE AUMENTA
			KA2604	14	19		2601	XX2	19	WXX2	19	DELFLX	25.10	EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE
			KA2606	14	20		2602	XX2	20	WXX2	20	DELFLX	26.04	MAX SFASAMENTO DX
			KA2609	14	21		2603	XX2	21	WXX2	21	DELFLX	26.06	MAX SFASAMENTO SX
			KA2612	14	22		2604	XX2	22	WXX2	22	DELFLX	26.09	FINE LAMIERA
			KA2614	14	23		2605	XX2	23	WXX2	23	DELFLX	26.12	EXTRACORSA PIANO DI LAVORO ALTO
			KA2616	14	24		2606	XX2	24	WXX2	24	DELFLX	26.14	EXTRACORSA PIANO DI LAVORO BASSO
													26.16	PIANO RADDRIZZATRICE ALTO

Disegnato:

4. Feb. 1997

Data:

04. Feb. 1997

Revisionato:

Data:

Progetto:

98186

Cliente:

CISAM IMPIANTI S.R.L.

Impianto:

ALIMENTATORE A RULLI

H.A.S.A.

S.R.L.

HARDWARE E SOFTWARE
PER L'AUTOMAZIONE

Titolo:

CONNETTORE XS2
RADDRIZZATRICE

Gruppo:

N° di schema:

98186

N° Pg.: 52

Pgs.: 82

Schema morsetti

WUPK008H 31.01.08

Morsettiera XP1.1																
Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors	Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione		
			X608		1		N50	XSP1.3	1	WP4		1	0ELFLEX	6.08	PRESA 220V	
			X608		2		602	XSP1.3	2	WP4		2	0ELFLEX	6.09	"	
			HL1103	X1	3		L110P1	XSP1.3	3	WP4		3	0ELFLEX	9.03	ALIMENTAZIONE 110V AC	
			HL1103	X2	4		M110P1	XSP1.3	4	WP4		4	0ELFLEX	9.14	"	
			XP1		600	5	L120P1	XSP1.3	5	WP4		5	0ELFLEX	10.04	"	
			XP1		700	6	M120P1	XSP1.3	6	WP4		6	0ELFLEX	10.11	"	
WP4		7	0ELFLEX	XSP1.3		7	1101	SA1105		4				11.05	SERVIZI ESCL/INCL	
				HL1504	X1	8	1501	XSP1.3		8	WP4		8	0ELFLEX	15.04	MOTORE FERMO
				S81506		9	1502	XSP1.3		9	WP4		9	0ELFLEX	15.06	"
				S81510		10	1504	XSP1.3		10	WP4		10	0ELFLEX	15.10	MARCIA/ARRESTO MOTORE CENTRALINA
WP4		11	0ELFLEX	XSP1.3		11	1503	S81510		3				15.11	"	
				HL1513	X1	12	1506	XSP1.3		12	WP4		12	0ELFLEX	15.13	MOTORE AVVIATO
						13								42.02	MORSETTI DI SCORTA	
						14								42.02	"	
						15								42.03	"	
						16								42.03	"	
						17								42.04	"	
						18								42.04	"	
						19								42.04	"	
						20								42.04	"	
						21								42.05	"	
						22								42.05	"	
						23								42.06	"	
						24								42.06	"	

Morsettiera XP1

48

Morsettiera

X4

46

Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors	Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione
			SB1716		1		P24P1	XSP1	1	WP1	1	OELFLEX	7.07	ALIMENTAZIONE +24V
			SA2109		2		P25P1	XSP1	2	WP1	2	OELFLEX	7.16	ALIMENTAZIONE +24V MANUALE
WP1	4	OELFLEX	HL1114	X2	3		N24P1	XSP1	3	WP1	3	OELFLEX	8.05	ALIMENTAZIONE 0V DC
			XSP1		4		1105	HL1114	X1				11.14	CONSENSI MARCIA OK
			SB1305		5		1301	XSP1	5	WP1	5	OELFLEX	13.05	SERIE CATENA EMERGENZA DA LINEA
			SB1305		6		1303	XSP1	6	WP1	6	OELFLEX	13.05	"
			SB1305		7		1304	XSP1	7	WP1	7	OELFLEX	13.08	"
WP1	9	OELFLEX	XSP1		8		1302	XSP1	8	WP1	8	OELFLEX	13.09	"
WP1	10	OELFLEX	XSP1		9		1403	SB1404	3				14.04	RIPRISTINO CANCELLI
WP1	11	OELFLEX	XSP1	10	10		1404	SB1404	4				14.06	"
				11	11		1405	SO1409	1				14.09	MODULO EMERGENZA PILZ
WP1	13	OELFLEX	SO1409		12		1410	XSP1	12	WP1	12	OELFLEX	14.09	"
			XSP1	13	13		1401	SO1409	1				14.11	"
			SO1409		14		1411	XSP1	14	WP1	14	OELFLEX	14.11	"
WP1	15	OELFLEX	XSP1	15	15		1413	HL1404	X1				14.13	CANCELLI APERTI
WP1	16	OELFLEX	XSP1	16	16		1608	SA1611	3				16.11	MARCIA AVANTI
WP1	17	OELFLEX	XSP1	17	17		P25.3	SA1611	4				16.11	"
			R1614		18		1613	XSP1	18	WP1	18	OELFLEX	16.12	"
WP1	19	OELFLEX	XSP1	19	19		1612	SA1611	4				16.12	MARCIA INDIETRO
WP1	20	OELFLEX	XSP1	20	20		1611	R1614	3				16.15	SELEZIONE VELOCITA' JOG
			HL1715	X1	21		1801	XSP1	21	WP1	21	OELFLEX	18.10	ANOMALIA SELIVECTOR
			SA1907		22		1902	XSP1	22	WP1	22	OELFLEX	19.07	ROTAZIONE MANDRINO INCL/ESCL
			SA1908		23		1903	XSP1	23	WP1	23	OELFLEX	19.08	PILOTAGGIO MANUALE
			SA1910		24		1905	XSP1	24	WP1	24	OELFLEX	19.10	ASPO AVANTI
			SA1910		26		1906	XSP1.1	1	WP1.1	1	OELFLEX	19.12	ASPO INDIETRO
			SA1915		27		1909	XSP1.1	2	WP1.1	2	OELFLEX	19.15	PILOTAGGIO RULLI INCL/ESCL
			SA1916		28		1910	XSP1.1	3	WP1.1	3	OELFLEX	19.16	PILOTAGGIO RADDRIZZATRICE INCL/ESCL
			SA1918		29		1911	XSP1.1	4	WP1.1	4	OELFLEX	19.18	RADDRIZZATRICE CHIUDE/APRE
			SA2104		30		2101	XSP1.1	5	WP1.1	5	OELFLEX	21.04	EL. CULLA SALITA
			SA2104		31		2102	XSP1.1	6	WP1.1	6	OELFLEX	21.06	EL. CULLA DISCESA
			SA2109		32		2103	XSP1.1	7	WP1.1	7	OELFLEX	21.09	EL. MANDRINO ESPANSIONE
			SA2109		33		2104	XSP1.1	8	WP1.1	8	OELFLEX	21.11	EL. MANDRINO CONTRAZIONE
			SA2115		34		2105	XSP1.1	9	WP1.1	9	OELFLEX	21.15	EL. BRACCIO PREMIROTOLO SALITA
			SA2115		35		2106	XSP1.1	10	WP1.1	10	OELFLEX	21.17	EL. BRACCIO PREMIROTOLO DISCESA
			SA2204		36		2201	XSP1.1	11	WP1.1	11	OELFLEX	22.04	EL. RULLO DI TENUTA AVANTI
			SA2204		37		2202	XSP1.1	12	WP1.1	12	OELFLEX	22.06	EL. RULLO DI TENUTA INDIETRO
			SA2304		38		2301	XSP1.1	13	WP1.1	13	OELFLEX	23.04	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO SALITA
			SA2304		39		2302	XSP1.1	14	WP1.1	14	OELFLEX	23.06	EL. MENSOLA APPOGGIO NASTRO DISCESA
			SA2308		40		2303	XSP1.1	15	WP1.1	15	OELFLEX	23.08	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO SALITA
			SA2308		41		2304	XSP1.1	16	WP1.1	16	OELFLEX	23.10	EL. MENSOLA TENUTA NASTRO DISCESA
			SA2313		42		2305	XSP1.1	17	WP1.1	17	OELFLEX	23.13	EL. SLITTA APRISPIRE DENTRO
			SA2313		43		2306	XSP1.1	18	WP1.1	18	OELFLEX	23.16	EL. SLITTA APRISPIRE FUORI
			SA2405		44		2401	XSP1.1	19	WP1.1	19	OELFLEX	24.05	EL. RULLI ALIMENTATORI CHIUDE
			SA2405		45		2403	XSP1.1	20	WP1.1	20	OELFLEX	24.07	EL. RULLI ALIMENTATORI APRE
			SA2411		46		2405	XSP1.1	21	WP1.1	21	OELFLEX	24.11	EL. PIANO DI LAVORO SALITA
			SA2411		47		2407	XSP1.1	22	WP1.1	22	OELFLEX	24.13	EL. PIANO DI LAVORO DISCESA
			VS3103		48		2509	XSP1.1	23	WP1.1	23	OELFLEX	25.04	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE AUMENTA
			VS3103		49		2510	XSP1.1	24	WP1.1	24	OELFLEX	25.06	EL. RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE
			VS3111		50		2511	XSP1.2	1	WP1.2	1	OELFLEX	25.09	EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE AUMENTA
			VS3111		51		2512	XSP1.2	2	WP1.2	2	OELFLEX	25.11	EL. RULLI USCITA RADDRIZZATRICE DIMINUISCE

47

Schema morsetti

WUPK008H 31.01.08

Morsettiera

X2

Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione
			KA1108	3	1	1302						13.13	SICUREZZE ESTERNE
			X4	1	2	1305						13.13	"
			KA1108	5	3	1304						13.16	"
			X4	3	4	1306						13.16	"
			XSP1	13	5	1401	S01404	1				14.04	"
			E1402	S1	6	1402	S01404	2				14.04	"
			XSP1	12	7	1405	S01404	1				14.06	"
			E1402	S2	8	1406	S01404	2				14.06	"
					9							42.02	MORSETTI DI SCORTA
					10							42.02	"
					11							42.03	"
					12							42.03	"
					13							42.04	"
					14							42.04	"
					15							42.04	"

44

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	Titolo:	Gruppo:
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S. R. L.	MORSETTIERA X2	
	Revisionato:	Impianto:		SICUREZZE ESTERNE	
	Data:	ALIMENTATORE A RULLI			

H.A.S.A. S. R. L.
 HARDWARE E SOFTWARE
 PER L'AUTOMAZIONE

N° di schema:	N° Pg.: 45
98186	Pag.: 82

46

Schema morsetti

Morsettiera

X3

WUPK008H 31.01.08

Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors	Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione
			XSP1		100	●		KA1418	14		2.5mm		7.05	ALIMENTAZIONE +24V
			XS1		101	●							7.06	"
			XS2		102	●							7.06	"
			XS3		103	●							7.06	"
			X4		104	●							7.06	"
			AZ1703	29	105	●		E1402	A1				7.06	"
			LOGO1902	N5/5	106	●		KA1110	61				7.11	"
			P24.10		107	●		LOGO1902					7.11	"
			XSP1		108	●							7.11	"
					200	●		KA1110	62				7.11	"
					201	●							7.15	ALIMENTAZIONE +24V MANUALE
	2.5mm		X4	30	202	●	P25.2	LOGO1902					7.15	"
			P25		203	●							7.15	"
			G512		300	●		XSP1	3				7.15	"
					301	●		XS1	2				8.04	ALIMENTAZIONE 0V DC
					302	●		XS2	2				8.04	"
					303	●		XS3	2				8.04	"
			E1402	A2	304	●		KA1108	A2				8.04	"
			AZ1602		305	●		AZ1703	N4/3				8.13	"
			LOGO1902		306	●		KA3211	14				8.13	"
					307	●							8.13	"
					308	●		N24					8.13	"
			QS505	2	400	●		KA1105	43				9.03	ALIMENTAZIONE 110V AC
			TV503	0	401	●		XSP1.3	3				9.03	"
					500	●		XSP1.3	4				9.13	"
					501	●		KA1105	A2				9.13	"
					502	●							9.13	"
	1.5mm		KA1105	34	503	●		M110			1.5mm		9.13	"
					600	●		XSP1.3	5				9.13	"
	1.5mm		TV503	0	601	●		L120					10.03	"
					700	●		XSP1.3	6				10.03	"
			V615	N	701	●		M120					10.10	"
					800	●		QS305	4				10.10	"
					801	●		EL611	N				6.03	"
			X605	N	802	●		XSP1.3	1				6.03	"

45

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	47
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.	
	Revisionato:	Impianto:		
	Data:	ALIMENTATORE A RULLI		
HASA S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE				Titolo: MORSETTIERA X3 COMUNI
Gruppo:				
№ di schema: 98186				№ Pg.: 46 Pgs.: 82

WUPK008H 31.01.08

Morsettiera

X0

42

Progetto:		Disegnato:		Progetto:		Cliente:		H.A.S.A.		Titolo:		Gruppo:	
Data:	04. Feb. 1997	Data:	04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.			S.R.L.			MORSETTIERA XO		
		Revisionato:		Impianto:		HARDWARE E SOFTWARE			INGRESSO LINEA		Nr di schema:		
Data:				ALIMENTATORE A RULLI		PER L'AUTOMAZIONE					98186		Nr Pg.: 43 Pg.: 82

Schema morsetti

Morsettiera

X1

WUPK008H 31.01.08

Nome cavo	Cond.	Tipo	Desti- nazione	Pin	Mors	Pt	N. filo	Desti- nazione	Pin	Nome cavo	Cond.	Tipo	Pagina/ colonna	Testo funzione
KM1510				2	L			U MA404	U1	WM1		1 01flex	4.04	MOTORE CENTRALINA IDRAULICA
KM1510				4	V			V MA404	V1	WM1		2 01flex	4.04	"
KM1510				6	W			W MA404	W1	WM1		3 01flex	4.05	"
KM1515				2	U1			U1 MA408	U1	WM2		1 01flex	4.08	VENTILATORE MOTORE ASPD
KM1515				4	V1			V1 MA408	V1	WM2		2 01flex	4.09	"
KM1515				6	W1			W1 MA408	W1	WM2		3 01flex	4.09	"
KM1517				2	U2			U2 MA413	U1	WM3		1 01flex	4.13	VENTILATORE MOTORE RADDRIZZATRICE
KM1517				4	V2			V2 MA413	V1	WM3		2 01flex	4.14	"
KM1517				6	W2			W2 MA413	W1	WM3		3 01flex	4.14	"
					U3			KM1805	2				16.02	FRENO ASPD
					V3			KM1805	4				16.03	"
AZ1703				N1/1	1		1701	MT1707	P1	WM6.1		1 0ELFLEX	17.07	PASTIGLIA TERMICA MOTORE RADDRIZZATRICE
AZ1703				N1/2	2		1702	MT1707	P2	WM6.1		2 0ELFLEX	17.08	"




















43

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	H.A.S.A. S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE	Titolo: MORSETTIERA X1 MOTORI C.A.	Gruppo:
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.			
Revisionato:	Impianto:	ALIMENTATORE A RULLI				
Data:						
				Nr di schema: 98186		Nr Pg.: 44 Pgs.: 82

45

LISTA MORSETTIERE


X0 =MORSETTIERA X0 INGRESSO LINEA	XSP1.3 =CONNETTORE XSP1.3 PULSANTIERA P1		
X1 =MORSETTIERA X1 MOTORI C.A.	XP1 =MORSETTIERA XP1 PULSANTIERA P1		
X2 =MORSETTIERA X2 SICUREZZE ESTERNE	XP1.1 =MORSETTIERA XP1.1 PULSANTIERA P1		
X3 =MORSETTIERA X3 COMUNI	XK1 =MORSETTIERA XK1 SCATOLA CULLA E ASPO		
X4 =MORSETTIERA X4 INTERFACCIAMENTO CON PRESSA	XK2 =MORSETTIERA XK2 SCATOLA RADDRIZZATRICE		
XS1 =CONNETTORE XS1 CULLA E ASPO	XK3 =MORSETTIERA XK3 SCATOLA CENTRALINA IDRAULICA		
XS2 =CONNETTORE XS2 RADDRIZZATRICE			
XS2.1 =CONNETTORE XS2.1 RISERVA			
XS3 =CONNETTORE XS3 CENTRALINA IDRAULICA			
XSP1 =CONNETTORE XSP1 PULSANTIERA P1			
XSP1.1 =CONNETTORE XSP1.1 PULSANTIERA P1			
XSP1.2 =CONNETTORE XSP1.2 PULSANTIERA P1			



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

39


Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	H.A.S.A. S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE	Titolo: RISERVA	Gruppo:		
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.			N° di schema:	98186	N° Pg.: 40
	Revisionato:	Impianto:	ALIMENTATORE A RULLI					Pgs.: 82
	Data:							



RITTAL
AE1360
FT2746

LINEA

34.18/P24.2
7.16/P25.2



JOG RADDRIZZATRICE
AVANTI

JOG RADDRIZZATRICE
INDIETRO

START PASSO
MANUALE


LINEA
MAN AUT

STOP
PASSO


34

Progetto:		Disegnato:		Progetto:		Cliente:		HASA. S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE		Titolo: INTERFACCIAMENTO CON PRESSA		Gruppo: INTERFACCIAMENTO		Pg. 36	
Data: 04. Feb. 1997		Data: 04. Feb. 1997		98186		CISAM IMPIANTI S.R.L.									
		Revisionato:		Impianto:											
		Data:		ALIMENTATORE A RULLI											
												No di schema:		Pg. 35	
												98186		Pg. 82	


36



LINEA




LINEA



VS3103

VISUALIZZATORE ELAP CM78-H1S.002



25.04/2505

25.04/2509

25.06/2506

25.06/2510

3101

3102

3103

3104

MARRONE

BLU

BIANCO

GIALLO

WEN2
NYY 5x0.35mm

br

ma

bl

gv

SCH

PE

EN3107

F

R

D

E

C

ENCODER
10 I/rpm

RULLI ENTRATA RADDRIZZATRICE

XP1 600 700

10.05/L120P1
10.11/M120P1

VS3111

VISUALIZZATORE ELAP CM78-H1S.002



25.08/2507

25.09/2511

25.10/2508

25.11/2512

3105

3106

3107

3108

MARRONE

BLU

GIALLO

BIANCO

WEN3
NYY 5x0.35mm

br

ma

bl

gv

SCH

PE

EN3114

F

R

D

E


C

ENCODER
10 I/rpm

RULLI USCITA RADDRIZZATRICE

XP1 601 701

LINEA



EMERGENZA
DA LINEA

EMERGENZA
DA LINEA

CONTATTI EMERGENZA
DA PRESSA


CONTATTI EMERGENZA
DA PRESSA

MY2N-24V DC


5 1 8 4
9 12.08
12

MY2N-24V DC

5 1 8 4
9 12.11
12



TRIA 250



29.18/P24P1



3 CINZA
5 BRANCO
8 VERDE
10 AMARELO
12 MARRON

USCITA
ANALOGICA


ABILITAZIONE
AZIONAMENTO


TRIA 250





SIN2802


TRIA 250











HY2N-24V DC

5
1 9 25.04
8
4 12 25.10

HY2N-24V DC

5
1 9 25.06
8
4 12 25.08

HY2N-24V DC

5
1 9 18.15
8
4 12

HY2N-24V DC


5
1 9 24.10
8
4 12


HY2N-24V DC

5
1 9 24.13
8
4 12


HY2N-24V DC

5
1 9 15.11
8
4 12






Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	HASA S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE	Titolo: ELETTROVALVOLE	Gruppo: ELETTROVALVOLE		
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.			N° di schema: 98186	-	N° Pg.: 22
	Revisionato:	Impianto:	ALIMENTATORE A RULLI				+	Pgs.: 82
	Data:							
				-			N° Pg.: 22	
				+			Pgs.: 82	



LINEA IN MANUALE	ANSA MASSIMA	ROTAZIONE MANDRINO INCL/ESCL	PILOTAGGIO MANUALE	PILOTAGGIO DA PRESSA	ASPO AVANTI	ASPO INDIETRO	CENTRATURA ASPO	BRACCIO PREMIROTOLO ALTO	PILOTAGGIO RULLI INCL/ESCL	PILOTAGGIO RADDRIZZATRICE RADDRIZZATRICE CHIUDE/APRE INCL/ESCL
------------------	--------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------	---------------	-----------------	--------------------------	----------------------------	--



18.17/N24XK1
8.06/N24XK2
18.17/N24.2
7.12/P24.6


→ N24XK1/21.02
→ N24XK2/23.02
→ N24.2/22.02

COMANDO ROTAZIONE MANDRINO
PILOTAGGIO RULLI ALIMENTATORI
EL. RADDRIZZATRICE CHIUDE/APRE
EL. ASPO AVANTI
EL. ASPO INDIETRO
IMPULSO LINEA IN AUTOMATICO
RISERVA
RISERVA

31H2022-0884
13 14 24.09
21 22 24.05

Avanzata 2a pinza
Avanzata 2a pinza
Avanzata 2a pinza

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	Titolo:		Gruppo:
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.	LOGO USCITE		LOGO USCITE
	Revisionato:	Impianto:				
	Data:	ALIMENTATORE A RULLI				
H.A.S.A. S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE				Nr di schema: 98186		Nr Pg.: 20 Pg.: 82



31F3010-0RG2

1 - 2 16.04
3 - 4 16.05
5 - 6 16.05
13 - 14

31F3010-0RG2


1 - 2 16.02
3 - 4 16.03
5 - 6 16.03
13 - 14

NY4N-24V DC

5
1 9 10
6
2 10 30.10
7
3 11 11.10
8
4 12

NY2N-24V DC

5
1 9 16
8
4 12 33.06




3TF3010-DRK2
3TF3010-2A-F

1	-	2	4.04
3	-	4	4.04
5	-	6	4.05
13	-	14	11.10
23	-	24	.13
31	-	32	.04
43	-	44	
53	-	54	.11

3TF3010-DRG2


1	-	2	4.08	1	-	2	4.13
3	-	4	4.09	3	-	4	4.14
5	-	6	4.09	5	-	6	4.14
13	-	14	18.03	13	-	14	30.10



12

Progetto:		Disegnato:		Progetto:		Cliente:		HASA S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE		Titolo: EMERGENZA		Gruppo: EMERGENZA				
Data: 04. Feb. 1997		Data: 04. Feb. 1997		98186		CISAM IMPIANTI S.R.L.										
		Revisionato:		Impianto:												
		Data:		ALIMENTATORE A RULLI												
												No di schema: 98186		=	No Pg.: 13	
														+	Pgs.: 82	

14





3TH2040-0AG2
3TX4411-2A

13	14	7.03
23	24	9.07
33	34	34.02
43	44	11.08
53	54	
61	62	.08

3TH2040-0AG2
3TX4411-2A

13	14	7.03
23	24	9.07
33	34	34.06
43	44	11.08
53	54	
61	62	.08





31H3031-OR02
3174001-2A-H
13 - 14 .04
21 - 22 7.03
33 - 34 .08
43 - 44 .11
51 - 52 9.07


31H2040-OR02
3174402-2A
13 - 14 7.03
23 - 24 9.07
33 - 34 .10
51 - 52 .03
61 - 62 .04

31H3031-OR02
3174001-2A-H
13 - 14 7.03
21 - 22 .03
33 - 34 9.07
43 - 44 .13
51 - 52 .06

Desl-aut
man

Lig-aut
man

Lig aut
man




ALIMENTAZIONE 110V AC


ALIMENTAZIONE 110V AC

ALIMENTAZIONE 110V AC

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	HASA S.R.L.		Gruppo:
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.	COMUNE 110V AC		ALIMENTAZIONE
	Revisionato:	Impianto:	HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE		N° di schema:	N° Pg.: 9
	02.02.	ALIMENTATORE A RULLI			98186	Pgs.: 82



ALIMENTAZIONE 110V AC



ALIMENTAZIONE 110V AC

Progetto:		Disegnato:		Progetto:		Cliente:		Titolo:		Gruppo:	
Data:		04. Feb. 1997		98186		CISAM IMPIANTI S.R.L.		COMUNE 110V AC		ALIMENTAZIONE	
Revisionato:		Data:		Impianto:		ALIMENTATORE A RULLI		N° di schema:		N° Pg.: 10	
Data:								98186		Pg.: 82	

H.A.S.A. S.R.L.
HARDWARE E SOFTWARE
PER L'AUTOMAZIONE

5.13/P24 → P24.0/32.02

KA1105
11.05

13
14

P24.0

X3 100

X3 101

XSP1 1

WP1 1

XP1 1

→ P24P1/17.10

P24.10 OELFLEX 25x1.5mm

X3 102

XS1 1

WKK1 1

XK1 1

→ P24XK1/16.08

OELFLEX 25x1.5mm

X3 103

XS2 1

WKK2 1

XK2 1

→ P24XK2/26.02

OELFLEX 25x1.5mm

X3 104

XS3 1

WKK3 1

XK3 1

→ P24XK3/24.02

OELFLEX 12x1.5mm

2.5mm

KA1203
12.03

21
22

701

KA1208
12.08

13
14

702

KA1211
12.11

13
14

704

KA1415
14.15

13
14

703

KA1110
11.10

51
52

KA1418
14.18

13
14

ALIMENTAZIONE
+24V

7.12/P24.3 → P24.3/17.10

KA1110
11.10

61
62

P25

X3 200

XSP1 2

WP1 2

XP1 2

→ P25P1/21.02

X3 105

→ P24.1/14.02

X3 106

→ P24.2/34.02

X3 107

→ P24.3/7.14

X3 108

→ P24.4/17.10

→ P24.5/19.02

→ P24.6/20.02

X3 108

P24.10

X3 201

X3 202

X3 203

→ P25.1/19.02


→ P25.2/35.02

→ P25.3/16.08

2.5mm

ALIMENTAZIONE +24V
MANUALE


Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	H.A.S.A. S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE	Titolo: COMUNE +24V DC	Gruppo:	
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.			ALIMENTAZIONE	
	Revisionato:	Impianto:				Nº di schema:	-
	Data:	ALIMENTATORE A RULLI				98186	+ N2 Pg.: 7 Pg.: 82



ALIMENTAZIONE
OV DC

ALIMENTAZIONE
OV DC

Progetto:	Disegnato:	Progetto:	Cliente:	H.A.S.A. S.R.L. HARDWARE E SOFTWARE PER L'AUTOMAZIONE	Titolo: COMUNE OV DC	Gruppo:	
Data: 04. Feb. 1997	Data: 04. Feb. 1997	98186	CISAM IMPIANTI S.R.L.			ALIMENTAZIONE	
	Revisionato:	Impianto:				N° di schema:	N° Pg.: 8
	Data:	ALIMENTATORE A RULLI				98186	Pgs.: 82









415V AC 50Hz

3.12/L13
3.12/L23
3.13/L33
3.08/L12
3.08/L22
3.09/L32
3.18/L1
3.18/L2
3.18/L3


L13/16.02
L23/16.02
L33/16.02
L12/17.02
L22/17.02
L32/17.02



MOTORE CENTRALINA
IDRAULICA



VENTILATORE MOTORE
ASPO



VENTILATORE MOTORE
RADDRIZZATRICE

Elenco pagine

Pagina	Descriz. pagina	Campo aggiunt. pagina	Data	Disegn.	X
29	USCITE 24 VCC PNP	TRIA 250	18. Mag. 1999	PIE	
30	PASSO AVANZAMENTO	TRIA 250	29. Apr. 1999	PIE	
31	RADDRIZZATRICE	VISUALIZZATORI ELAP	18. Mag. 1999	PIE	
32	INTERFACCIAMENTO CON PRESSA	INTERFACCIAMENTO	29. Apr. 1999	PIE	
33	INTERFACCIAMENTO CON PRESSA	INTERFACCIAMENTO	18. Mag. 1999	PIE	
34	INTERFACCIAMENTO CON PRESSA	INTERFACCIAMENTO	18. Mag. 1999	PIE	
35	INTERFACCIAMENTO CON PRESSA	INTERFACCIAMENTO	20. Mag. 1999	PIE	
36	LAYOUT ARMADIO CP	LAYOUT ARMADIO CP	29. Apr. 1999	PIE	
37	TOPOGRAFICO ARMADIO CP	TOPOGRAFICO ARMADIO CP	18. Mag. 1999	PIE	
38	LAYOUT PULSANTIERA P1	LAYOUT PULSANTIERA	12. Apr. 1999	PIE	
39	PULPITO COMANDI P1	PULSANTI LEGGIO	28. Apr. 1999	PIE	
40	RISERVA	RISERVA	11. Apr. 1999	PIE	
41	LISTA MORSETTIERE	LISTA MORSETTIERE	18. Mag. 1999	PIE	
42	MORSETTI DI SCORTA	MORSETTI DI SCORTA	20. Mag. 1999	PIE	
43	MORSETTIERA X0 INGRESSO LINEA		29. Apr. 1999	PIE	
44	MORSETTIERA X1 MOTORI C.A.		11. Mag. 1999	PIE	
45	MORSETTIERA X2 SICUREZZE ESTERNE		29. Apr. 1999	PIE	*
46	MORSETTIERA X3 COMUNI		29. Apr. 1999	PIE	
47	MORSETTIERA X4 INTERFACCIAMENTO CON PRESSA		18. Mag. 1999	PIE	
48	MORSETTIERA XP1 PULSANTIERA P1		20. Mag. 1999	PIE	
49	MORSETTIERA XP1 PULSANTIERA P1		20. Mag. 1999	PIE	
50	MORSETTIERA XP1.1 PULSANTIERA P1		29. Apr. 1999	PIE	
51	CONNETTORE XS1 CULLA E ASPO		29. Apr. 1999	PIE	
52	CONNETTORE XS2 RADDRIZZATRICE		05. Mag. 1999	PIE	
53	CONNETTORE XS2.1 RISERVA		29. Apr. 1999	PIE	
54	CONNETTORE XS3 CENTRALINA IDRAULICA		29. Apr. 1999	PIE	
55	CONNETTORE XSP1 PULSANTIERA P1		11. Mag. 1999	PIE	
56	CONNETTORE XSP1.1 PULSANTIERA P1		29. Apr. 1999	PIE	
57	CONNETTORE XSP1.2 PULSANTIERA P1		20. Mag. 1999	PIE	
58	CONNETTORE XSP1.3 PULSANTIERA P1		29. Apr. 1999	PIE	

2.1