

PM240 Per Unità

P10=1
P15=20
P96=2
P295=600
P300=6
P301= Codice Del Motore
Dal P304 al P311 = Dati Motore
P3900=2
P10=1
P730=r52.3
P731=r52.2
P748= Bit 0 = Invertito
P840=r899.4
P844=r722.0
P1000=3
P1001= Velocità del Motore (OP35 Motore da 1500 , Impostato a 1600)
P1016=1
P1020=1
P1082=2200
P1120=15
P1121=10
P1130=0.1
P1131=0.1
P1210=0
P1300=20
P1610=50%
P1611=30%
P1750[0]=1
P1750[1]=1
P1750[6]=1
P1750[7]=1
P1780[6]=1
P1780[12]=0
P1780[13]=1
P1980=8
P2000=2200
P2030=0
P2103=r722.4
P1900=2
Fare Identificazione Da Fermo
P1900=3
Fare Identificazione in Movimento